



DNP V3.00

DEVICE PROFILE DOCUMENT

This document must be accompanied by a table having the following headings:

Object Group Request Function Codes	Response Function Codes
Object Variation	Request Qualifiers Response Qualifiers
ObjectName (optional)	

VendorName: Electron do Brasil Tecnologia Digital Ltda

Device Name: MASTERTEMP

Highest DNP Level Supported:

For Requests **Level 2**

For Responses **Level 2**

Device Function:

Master Slave

Notable objects, functions, and/or qualifiers supported in addition to the Highest DNP Levels Supported (the complete list is described in the attached table):

Maximum Data Link Frame Size (octets):

Transmitted 292.

Received (must be 292)

Maximum Application Fragment Size (octets):

Transmitted 1024. (if >2048, must be configurable)

Received 249. (must be>= 249)



Mapa de Registradores – DNP3
Monitor de Temperatura de Transformadores – MASTERTEMP
ANSI – 49I/49

Maximum Data Link Re-tries: <input checked="" type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Fixed at _____ <input type="checkbox"/> Configurable, range ___1 to ___255	Maximum Application Layer Re-tries: <input checked="" type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Configurable, range ___1 to ___127 (Fixed is not permitted)
<p>Requires Data Link Layer Confirmation:</p> <p>Sometimes If 'Sometimes', when? _____</p> <p><input type="checkbox"/> Configurable If 'Configurable', how? <u>Através de arquivo de configuração.</u> _____</p>	
<p>Requires Application Layer Confirmation:</p> <p>Sometimes If 'Sometimes', when? _____</p> <p><input type="checkbox"/> Configurable If 'Configurable', how? _____</p>	
<p>Timeouts while waiting for:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Fixed at _____ <input type="checkbox"/> Variable <input type="checkbox"/> Configurable <input checked="" type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Fixed at _____ <input type="checkbox"/> Variable <input type="checkbox"/> Configurable <input checked="" type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Fixed at _____ <input type="checkbox"/> Variable <input type="checkbox"/> Configurable <input checked="" type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Fixed at _____ <input type="checkbox"/> Variable <input type="checkbox"/> Configurable</p> <p>Others _____</p> <p>Attach explanation if 'Variable' or 'Configurable' was checked for any timeout</p>	
<p>Sends/Executes Control Operations:</p>	



- Never Always Sometimes Configurable
 Never Always Sometimes Configurable
 Never Always Sometimes Configurable
□ Never Always Sometimes Configurable
 Never Always Sometimes Configurable
□ Never Always Sometimes Configurable
□ Never Always Sometimes Configurable
□ Never Always Sometimes Configurable
- Never Always Sometimes Configurable
 Never Always Sometimes Configurable

Attach explanation if 'Sometimes' or 'Configurable' was checked for any operation.

FILL OUT THE FOLLOWING ITEM FOR MASTER DEVICES ONLY:

Expects Binary Input Change Events:

- Either time-tagged or non-time-tagged for a single event
 Both time-tagged and non-time-tagged for a single event
 Configurable (attach explanation)

FILL OUT THE FOLLOWING ITEMS FOR SLAVE DEVICES ONLY:

Reports Binary Input Change Events when no specific variation requested:

- Never
 Only time-tagged
 Only non-time-tagged
 Configurable to send both, one or the other (attach explanation)

Reports time-tagged Binary Input Change Events when no specific variation requested:

- Never
 Binary Input Change With Time
 Binary Input Change With Relative Time
 Configurable (attach explanation)



Sends Unsolicited Responses: <input checked="" type="checkbox"/> Never <input type="checkbox"/> Configurable (attach explanation) <input type="checkbox"/> Only certain objects <input type="checkbox"/> Sometimes (attach explanation) <input type="checkbox"/> ENABLE/DISABLE UNSOLICITED Function codes supported	Sends Static Data in Unsolicited Responses: <input checked="" type="checkbox"/> Never <input type="checkbox"/> When Device Restarts <input type="checkbox"/> When Status Flags Change No other options are permitted.
Default Counter Object/Variation: <input checked="" type="checkbox"/> No Counters Reported <input type="checkbox"/> Configurable (attach explanation) Default Object _____ Default Variation _____ <input type="checkbox"/> Point-by-point list attached	Counters Roll Over at: <input checked="" type="checkbox"/> No Counters Reported <input type="checkbox"/> Configurable (attach explanation) <input type="checkbox"/> 16 Bits <input type="checkbox"/> 32 Bits <input type="checkbox"/> Other Value _____ <input type="checkbox"/> Point-by-point list attached
Sends Multi-Fragment Responses: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	



Mapa de Registradores – DNP3
Monitor de Temperatura de Transformadores – MASTERTEMP
ANSI – 49I/49

OBJECT			REQUEST (supported)		RESPONSE (may generate)	
Obj	Var	Description	FuncCodes (dec)	Qual Codes (hex)	FuncCodes	Qual Codes (hex)
1	0	Binary Input - AllVariations	1	06, 01, 08		
1	1	Binary Input			129	00, 01
1	2	Binary Input with Status			129	00, 01
2	0	Binary Input Change – All Variations	1	06, 01, 07, 08		
2	1	Binary Input Change without Time	1	06, 01, 07, 08	129	17, 28
2	2	Binary Input Change with Time	1	06, 01, 07, 08	129	17, 28
2	3	Binary Input Change with Relative Time	1	06, 01, 07, 08	129	17, 28
10	0	Binary Output - AllVariations	1	06		
10	1	Binary Output				
10	2	Binary Output Status			129	00, 01
12	0	ControlBlock - AllVariations				
12	1	Control Relay Output Block	3, 4, 5, 6	17, 28	129	echofreq uest
12	2	PatternControlBlock				
12	3	PatternMask				



Mapa de Registradores – DNP3
Monitor de Temperatura de Transformadores – MASTERTEMP
ANSI – 49I/49

OBJECT			REQUEST (supported)		RESPONSE (may generate)	
Obj	Var	Description	FuncCodes (dec)	Qual Codes (hex)	FuncCodes	Qual Codes (hex)
20	0	BinaryCounter - AllVariations				
20	1	32-Bit BinaryCounter				
20	2	16-Bit BinaryCounter				
20	3	32-Bit Delta Counter				
20	4	16-Bit BinaryCounter				
20	5	32-Bit Binary Counter without Flag				
20	6	16-Bit Binary Counter without Flag				
20	7	32-Bit Delta Counter without Flag				
20	8	16-Bit Delta Counter without Flag				
21	0	FrozenCounter - AllVariations				
21	1	32-Bit FrozenCounter				
21	2	16-Bit FrozenCounter				
21	3	32-Bit Frozen Delta Counter				
21	4	16-Bit Frozen Delta Counter				



Mapa de Registradores – DNP3
Monitor de Temperatura de Transformadores – MASTERTEMP
ANSI – 49I/49

OBJECT			REQUEST (supported)		RESPONSE (may generate)	
Obj	Var	Description	FuncCodes (dec)	Qual Codes (hex)	FuncCod es	Qual Codes (hex)
21	5	32-Bit Frozen Counter with Time of Freeze				
21	6	16-Bit Frozen Counter with Time of Freeze				



Mapa de Registradores – DNP3
Monitor de Temperatura de Transformadores – MASTERTEMP
ANSI – 49I/49

OBJECT			REQUEST (suported)		RESPONSE (maygenerate)	
Obj	Var	Description	Obj	Var	Description	Obj
21	7	32-Bit Frozen Delta Counter with Time of Freeze				
21	8	16-Bit Frozen Delta Counter with Time of Freeze				
21	9	32-Bit Frozen Counter without Flag				
21	10	16-Bit Frozen Counter without Flag				
21	11	32-Bit Frozen Delta Counter without Flag				
21	12	16-Bit Frozen Delta Counter without Flag				
22	0	Counter Change Event - All Variations				
22	1	32-Bit Counter Change Event without Time				
22	2	16-Bit Counter Change Event without Time				
22	3	32-Bit Delta Counter Change Event without Time				
22	4	16-Bit Delta Counter Change Event without Time				
22	5	32-Bit Counter Change Event with Time				
22	6	16-Bit Counter Change Event with Time				
22	7	32-Bit Delta Counter Change Event with Time				



Mapa de Registradores – DNP3
Monitor de Temperatura de Transformadores – MASTERTEMP
ANSI – 49I/49

22	8	16-Bit Delta Counter Change Event with Time				
23	0	Frozen Counter Event - All Variations				
23	1	32-Bit Frozen Counter Event without Time				
23	2	16-Bit Frozen Counter Event without Time				
23	3	32-Bit Frozen Delta Counter Event without Time				
23	4	16-Bit Frozen Delta Counter Event without Time				
23	5	32-Bit Frozen Counter Event with Time				
23	6	16-Bit Frozen Counter Event with Time				
23	7	32-Bit Frozen Delta Counter Event with Time				
23	8	16-Bit Frozen Delta Counter Event with Time				
30	0	Analog Input - AllVariations	1	06		
30	1	32-Bit Analog Input				
30	2	16-Bit Analog Input	1	06, 01, 07, 08	129	00, 01
30	3	32-Bit Analog Input without Flag				
30	4	16-Bit Analog Input without Flag	1	06, 01, 07, 08	129	00, 01
31	0	Frozen Analog Input - All Variations				
31	1	32-Bit FrozenAnalog Input				
31	2	16-Bit FrozenAnalog Input				



Mapa de Registradores – DNP3
Monitor de Temperatura de Transformadores – MASTERTEMP
ANSI – 49I/49

OBJECT			REQUEST (suported)		RESPONSE (maygenerate)	
Obj	Var	Description	Obj	Var	Description	Obj
31	3	32-Bit Frozen Analog Input with Time of Freeze				
31	4	16-Bit Frozen Analog Input with Time of Freeze				
31	5	32-Bit Frozen Analog Input without Flag				
31	6	16-Bit Frozen Analog Input without Flag				
32	0	Analog Change Event - All Variations	1	06,07,08		
32	1	32-Bit Analog Change Event without Time				
32	2	16-Bit Analog Change Event without Time			129	17,28
32	3	32-Bit Analog Change Event with Time				
32	4	16-Bit Analog Change Event with Time				
33	0	Frozen Analog Event - All Variations				
33	1	32-Bit Frozen Analog Event without Time				
33	2	16-Bit Frozen Analog Event without Time				
33	3	32-Bit Frozen Analog Event with Time				
33	4	16-Bit Frozen Analog Event with Time				
40	0	Analog Output Status - All Variations	1	06		
40	1					



Mapa de Registradores – DNP3
Monitor de Temperatura de Transformadores – MASTERTEMP
ANSI – 49I/49

		32-Bit Analog Output Status					
40	2	16-Bit Analog Output Status			129	00, 01	
41	0	Analog Output Block - All Variations					
41	1	32-Bit Analog Output Block					
41	2	16-Bit Analog Output Block	3, 4, 5, 6	17, 28	129	echoofr equest	
50	0	Time and Date - All Variations					
50	1	Time and Date	2 (see 4.14)	07 wherequantit y = 1			
50	2	Time and Date with Interval					
51	0	Time and Date CTO - All Variations					
51	1	Time and Date CTO					
51	2	Unsynchronized Time and Date CTO					
52	0	Time Delay - AllVariations					
52	1	Time DelayCoarse					
52	2	Time Delay Fine					
60	0						
60	1	Class 0 Data	1	06	129		
60	2	Class 1 Data	1	06,07,08	129		
OBJECT			REQUEST (suported)		RESPONSE (maygenerate)		



Mapa de Registradores – DNP3
Monitor de Temperatura de Transformadores – MASTERTEMP
ANSI – 49I/49

Obj	Var	Description	Obj	Var	Description	Obj
60	3	Class 2 Data	1	06,07,08	129	
60	4	Class 3 Data	1	06,07,08	129	
70	1	File Identifier				
80	1	InternalIndications	2	00 index=7		
81	1	StorageObject				
82	1	Device Profile				
83	1	Private RegistrationObject				
83	2	Private RegistrationObjectDescriptor				
90	1	ApplicationIdentifier				
100	1	Short Floating Point				
100	2	Long Floating Point				
100	3	Extended Floating Point				
101	1	Small Packed Binary-Coded Decimal				
101	2	Medium Packed Binary-Coded Decimal				
101	3	Large Packed Binary-Coded Decimal				
110		String				
No Object			13			
No Object			23 (see 4.14)			

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP
Protocolo de Comunicação: DNP3 L2
Taxa de Transmissão: 1.200 a 57.600 (Auto Baud Rate)

Bits de Dados: 8

Paridade: Nenhuma / Par / Ímpar

Bits de parada: 1

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
01	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de alarme do Sensor do Óleo;	E / L	-1000:10
02	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de alarme do sensor 1;	E / L	-1000:10
03	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de alarme do sensor 2;	E / L	-1000:10
04	50.0 – 250.0			Temperatura de alarme do sensor 3;	E / L	-1000:10
256	0 – 1	-		Registrador – Desligamento por carregamento:	-	
		0	0	Desligamentos por carregamento desligado;	E / L	-
			1	Desligamentos por carregamento habitado;		
06	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de desligamento do Sensor do Óleo;	E / L	-1000:10
07	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de desligamento do Sensor do Enrolamento 1;	E / L	-1000:10
08	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de desligamento do Sensor do Enrolamento 2;	E / L	-1000:10
09	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de desligamento do Sensor do Enrolamento 3;	E / L	-1000:10
10	0 – 3	-		Registro – Tipo de acionamento da ventilação.	E / L	-
		0	0	Acionamento da ventilação por carregamento Desabilitado;		
			1	Acionamento da ventilação por Carregamento Habilido;		
11	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de acionamento do 1º grupo de ventilação do Sensor do Óleo;	E / L	-1000:10
12	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de acionamento do 1º grupo de ventilação do Sensor do Enr. 1;	E / L	-1000:10

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
13	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de acionamento do 1º grupo de ventilação do Sensor do Enr. 2;	E / L	-1000:10
14	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de acionamento do 1º grupo de ventilação do Sensor do Enr. 3;	E / L	-1000:10
16	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de acionamento do 2º grupo de ventilação do Sensor do Óleo;	E / L	-1000:10
17	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de Acionamento do 2º grupo de ventilação do Sensor do Enr.1	E / L	-1000:10
18	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de Acionamento do 2º grupo de ventilação do Sensor do Enr.2	E / L	-1000:10
19	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de Acionamento do 2º grupo de ventilação do Sensor do Enr.3	E / L	-1000:10
21	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de Acionamento do 3º grupo de ventilação do Sensor do Óleo	E / L	-1000:10
22	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de Acionamento do 3º grupo de ventilação do Sensor do Enr.1;	E / L	-1000:10
23	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de Acionamento do 3º grupo de ventilação do Sensor do Enr.2;	E / L	-1000:10
24	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura de Acionamento do 3º grupo de ventilação do Sensor do Enr.3;	E / L	-1000:10
25	0-100	-	-	Histerese de Desligamento de Alarme;	E / L	-1000:10
26	0-100	-	-	Histerese de Desligamento de Ventilação;	E / L	-1000:10
27	0-20	-	-	Tempo de Retardo para Desligamento (minutos);	E / L	1:1
28	0-1000	-	-	Gradiente de Temperatura do Enrolamento 1;	E / L	1:10
29	0-1000	-	-	Gradiente de Temperatura do Enrolamento 2;	E / L	1:10
30	0-1000	-	-	Gradiente de Temperatura do Enrolamento 3;	E / L	1:10
31	0-300	-	-	Constante de Tempo da inércia Térmica do Enrolamento 1;	E / L	1:1
32	0-300	-	-	Constante de Tempo da inércia Térmica do Enrolamento 2;	E / L	1:1
33	0-300	-	-	Constante de Tempo da inércia Térmica do Enrolamento 3;	E / L	1:1
34	0-200	-	-	HS+ Fator Hot-Spot;	E / L	1:10
35	10-15	-	-	HS* Fator Hot-Spot;	E / L	1:10

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
36	10-20	-	-	2M – Expoente de Enrolamento;	E / L	1:10
37	1-9999	-	-	Corrente Nominal do Enrolamento 1;	E / L	1000:10
38	1-9999	-	-	Corrente Nominal do Enrolamento 2;	E / L	1000:10
39	1-9999	-	-	Corrente Nominal do Enrolamento 3;	E / L	1000:10
40	1-9999	-	-	Relação de transformação de corrente do TC1;	E / L	1:1
41	1-9999	-	-	Relação de transformação de corrente do TC2;	E / L	1:1
42	1-9999	-	-	Relação de transformação de corrente do TC3;	E / L	1:1
43	0 – 3	-		Registrador – Tipo de Acionamento de Ventilação:	-	
		-	0	Inversão Automática do grupo de Ventilação desligada;	E / L	-
			1	Inversão Automática do grupo de Ventilação 1º e 2º Grupo;	E / L	-
			2	Inversão Automática do grupo de Ventilação 1º, 2º e 3º Grupo;	E / L	-
			3	Acionamento do grupo de Ventilação Simultaneamente;	E / L	-
44	0 – 3	-		Registrador – Tipo de Saída Analógica:	-	
		-	0	Quando 0 define Saída Analógica de 0 a 1 mA;	E / L	-
			1	Quando 0 define Saída Analógica de 0 a 5 mA;	E / L	-
			2	Quando 0 define Saída Analógica de 0 a 10 mA;	E / L	-
			3	Quando 0 define Saída Analógica de 0 a 20 mA;	E / L	-
			4	Quando 0 define Saída Analógica de 4 a 20 mA;	E / L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-			-	Registro – Reset de Temperatura Máxima e CPU;		-
288		0	1	Reset de Temperatura no Sensor 1;	E	-
289		1	1	Reset de Temperatura no Sensor 2;	E	-
290		2	1	Reset de Temperatura no Enrolamento 1;	E	-
291		3	1	Reset de Temperatura no Enrolamento 2;	E	-
292		4	1	Reset de Temperatura no Enrolamento 3;	E	-
293		5	1	Reset CPU;	E	-
47	1 – 254		-	Endereço de Rede Serial;	L	1:1
-			-	Registrador – Ventilação Forçada;		-
304		0	0	Ventilação forçada como AUT GRUPO 1;	E / L	-
			1	Ventilação forçada como ON GRUPO 1;	E / L	-
305		1	0	Ventilação forçada como AUT GRUPO 2;	E / L	-
			1	Ventilação forçada como ON GRUPO 2;	E / L	-
306		2	0	Ventilação forçada como AUT GRUPO 3;	E / L	-
			1	Ventilação forçada como ON GRUPO 3;	E / L	-
-			-	Registrador – Situações dos Enrolamentos	-	-
320		0	0	Quando 0 tipo de Leitura como BKP;	-	-
			1	Quando 1 tipo de Leitura INDP;	-	-
51	0-100	-	-	Diferencial de temperatura – MDTE;	E / L	1:10

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-			-	Registro – Reset de Temperatura Máxima e CPU:		-
336		2	1	Enrolamento 1 Habilitado;	E / L	-
			0	Enrolamento 1 Desabilitado;	E / L	-
337		3	1	Enrolamento 2 Habilitado;	E / L	-
			0	Enrolamento 2 Desabilitado;	E / L	-
338		4	1	Enrolamento 3 Habilitado;	E / L	-
			0	Enrolamento 3 Desabilitado;	E / L	-
53	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura Atual no Sensor 1;	L	-1000:10
54	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura Atual no Sensor 2;	L	-1000:10
55	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura Atual ao Sensor do Enrolamento 1;	L	-1000:10
56	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura Atual ao Sensor do Enrolamento 2;	L	-1000:10
57	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura Atual ao Sensor do Enrolamento 3;	L	-1000:10
58	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura máxima atingida pelo sensor 1;	L	-1000:10
59	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura máxima atingida pelo sensor 2;	L	-1000:10
60	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura Máxima Atingida pelo Sensor Enrolamento 1;	L	-1000:10
61	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura Máxima Atingida pelo Sensor Enrolamento 2;	L	-1000:10
62	-50.0 – 250.0	-	-	Temperatura Máxima Atingida pelo Sensor Enrolamento 3;	L	-1000:10
63	-50.0 – 250.0	-	-	Gradiente final de Temperatura do Enrolamento 1;	L	1:10
64	-50.0 – 250.0	-	-	Gradiente final de Temperatura do Enrolamento 2;	L	1:10
65	-50.0 – 250.0			Gradiente final de Temperatura do Enrolamento 3;	L	1:10
66	0-9999	-		Carregamento Percentual do Enrolamento 1;	L	1:10
67	0-9999	-		Carregamento Percentual do Enrolamento 2;	L	1:10

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
68	0-9999		-	Carregamento Percentual do Enrolamento 3;	L	1:10
69	0-9999		-	Corrente no Secundário do TC1 de Imagem Térmica;	L	1:100
70	0-9999		-	Corrente no Secundário do TC2 de Imagem Térmica;	L	1:100
71	0-9999		-	Corrente no Secundário do TC3 de Imagem Térmica;	L	1:100
72	0-9999		-	Corrente no Primário do TC1 de Imagem Térmica;	L	1:100
73	0-9999		-	Corrente no Primário do TC2 de Imagem Térmica;	L	1:100
74	0-9999		-	Corrente no Primário do TC3 de Imagem Térmica;	L	1:100
-			-	Registro – Status do Relé Auxiliar:		-
352		0	1	Habilita Relé Auxiliar 1;	E / L	-
353		1	1	Habilita Relé Auxiliar 1 – Sensor 1;	E / L	-
354		2	1	Habilita Relé Auxiliar 1 – Sensor 2;	E / L	-
355		3	1	Habilita Relé Auxiliar 1 – Enrolamento 1;	E / L	-
356		4	1	Habilita Relé Auxiliar 1 – Enrolamento 2;	E / L	-
357		5	1	Habilita Relé Auxiliar 1 – Enrolamento 3;	E / L	-
358		6	1	Habilita Relé Auxiliar 1 – Diferencial de Temperatura;	E / L	-
359		7	1	Habilita Relé Auxiliar 1 – Manutenção do Refrigerador;	E / L	-
360		8	1	Habilita Relé Auxiliar 1 – Alarme de perda de vida enrolamento 1;	E / L	-
361		9	1	Habilita Relé Auxiliar 1 – Alarme de perda de vida enrolamento 2;	E / L	-
362		10	1	Habilita Relé Auxiliar 1 – Alarme de perda de vida enrolamento 3;	E / L	-
76	-50.0 – 250.0	-	-	Registro – Tempo de Retardo para acionamento do Relé Auxiliar;	E / L	-1000:10
77	0-100	-	-	Histerese do Relé Auxiliar;	E / L	1:10

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
78	0 - 1	-	-	Registro – Tempo de Retardo para acionamento do Relé Auxiliar:	E / L	-
			0	Tempo de Retardo Desabilitado;	E / L	-
			1	Tempo de Retardo Habilitado;	E / L	-
-	-	0	-	Registro – Lógica de retorno dos Alarmes:	E / L	-
368			0	Retorno do alarme do óleo automático;	E / L	-
369		1	1	Retorno do alarme do óleo manual;	E / L	-
370			0	Retorno do desligamento automático.	E / L	-
371		2	1	Retorno do desligamento do óleo manual;	E / L	-
372			0	Retorno do alarme do enrolamento 1 automático;	E / L	-
373		3	1	Retorno do alarme do enrolamento 1 manual;	E / L	-
374		4	0	Retorno do desligamento do enrolamento 1 automático;	E / L	-
375			1	Retorno do desligamento do enrolamento 1 manual;	E / L	-
376		5	0	Retorno do alarme do enrolamento 2 automático;	E / L	-
			1	Retorno do alarme do enrolamento 2 manual;	E / L	-
		6	0	Retorno do desligamento do enrolamento 2 automático;	E / L	-
			1	Retorno do desligamento do enrolamento 2 manual;	E / L	-
		7	0	Retorno do alarme do enrolamento 3 automático;	E / L	-
			1	Retorno do alarme do enrolamento 3 manual;	E / L	-
		8	0	Retorno do desligamento do enrolamento 3 automático;	E / L	-
			1	Retorno do desligamento do enrolamento 3 manual;	E / L	-
			0	Retorno do Relé de falha automático;	E / L	-
			1	Retorno do Relé de falha manual;	E / L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
79	0 - 8		-	Registro – Lógica de retorno dos Alarmes:	E / L	-
			0	Retorno do alarme do óleo automático;	E / L	-
			1	Retorno do alarme do óleo manual;	E / L	-
			0	Retorno do desligamento do óleo automático;	E / L	-
			1	Retorno do desligamento do óleo manual;	E / L	-
			0	Retorno do alarme do enrolamento 1 automático;	E / L	-
			1	Retorno do alarme do enrolamento 1 manual;	E / L	-
			0	Retorno do desligamento do enrolamento 1 automático;	E / L	-
			1	Retorno do desligamento do enrolamento 1 manual;	E / L	-
			0	Retorno do alarme do Enrolamento 2 automático;	E / L	-
			1	Retorno do alarme do Enrolamento 2 manual;	E / L	-
			0	Retorno do desligamento do enrolamento 2 automático;	E / L	-
			1	Retorno do desligamento do enrolamento 2 manual;	E / L	-
			0	Retorno do alarme do enrolamento 3 automático;	E / L	-
			1	Retorno do alarme do enrolamento 3 manual;	E / L	-
			0	Retorno do desligamento do enrolamento 3 automático;	E / L	-
			1	Retorno do desligamento do enrolamento 3 manual;	E / L	-
			0	Retorno do relé de falha automático;	E / L	-
			1	Retorno do relé de falha manual;	E / L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
80	0 - 15	-	-	Registro – Canal de espelhamento saída analógica 1:	E / L	-
				Saída analógica 1 desligada;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Sensor 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Sensor 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento de Temperatura na saída analógica;	E / L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
81	0 - 15	-	-	Registro – Canal de espelhamento saída analógica 2:	E / L	-
				Saída analógica 1 desligada;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Sensor 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Sensor 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento de Temperatura na saída analógica;	E / L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
82	0 - 15	-	-	Registro – Canal de espelhamento saída analógica 3:	E / L	-
				Saída analógica 1 desligada;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Sensor 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Sensor 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento de Temperatura na saída analógica;	E / L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
83	0 - 15	-	-	Registro – Canal de espelhamento saída analógica 4:	E / L	-
				Saída analógica 1 desligada;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Sensor 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Sensor 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento de Temperatura na saída analógica;	E / L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
84	0 - 15	-	-	Registro – Canal de espelhamento saída analógica 5:	E / L	-
				Saída analógica 1 desligada;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Sensor 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Sensor 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha Temperatura do Enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no primário do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha corrente no secundária do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 1 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 2 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento do enrolamento 3 na saída analógica;	E / L	-
				Espelha carregamento de Temperatura na saída analógica;	E / L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-	0 - 1	-	-	Registro – Opção de Mapa Registrador RS485:	E / L	-
384				Mapa registrador Electron;	E / L	-
				Mapa registrador TT;	E / L	-
86	100 – 30000	-	-	Alarme de Envelhecimento Enrolamento 1;	E / L	1:100
87	100 – 30000	-	-	Alarme de Envelhecimento Enrolamento 2;	E / L	1:100
88	100 – 30000	-	-	Alarme de Envelhecimento Enrolamento 3;	E / L	1:100
89	0 – 24	-	-	Tempo para o próximo exercício de Venitlação;	L	-
90	0 – 1	-	-	Registro – Protocolo de Comunicação:	-	
				DNP3;	L	-
				Modbus RTU;	L	-
91	0 – 9999	-	-	Lembrete de Senha;	L	-
92	0 - 2	-	-	Registro – Paridade de Comunicação:	-	
				Sem Paridade;	E / L	-
				Paridade Par;	E / L	-
				Paridade Ímpar;	E / L	-
93	0 – 1	-	-	Registro – Proteção Com Gravação:	-	
				Desabilita a Proteção contra gravação via RS485;	E / L	-
				Habilita a Proteção contra Gravação via RS485;	E / L	-
94	0-59	-	-	Segundos;	E / L	1:1
95	0-59	-	-	Minuto;	E / L	1:1
96	0-23	-	-	Hora;	E / L	1:1
97	1-6	-	-	Dia da Semana;	E / L	1:1
98	1-31	-	-	Dia do Mês;	E / L	1:1

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
99	1 - 12	-	-	Mês do Ano;	E / L	1:1
100	2015 - 2099	-	-	Ano;	E / L	1:1
-	-	-	-	Registro – Memoriza Opção de LOG:	-	-
400	-	0	0	Log de dados Desabilitado;	E / L	-
	-	0	1	Habilita Log por Variação;	E / L	-
401	-	1	1	Habilita Log por Tempo;	E / L	-
102	5 – 180	-	-	Tempo de Log de dados;	E / L	1:1
-	-	-	-	Registro – Exercício de Ventilação:	-	-
416	-	0	0	Desabilita exercício de Ventilação;	E / L	-
	-	0	1	Habilita exercício de Ventilação;	E / L	-
104	-	-	-	Registro – Dia da semana do Exercício de Ventilação;	-	-
	-	0	0	Exercício de Ventilação Semanal;	E / L	-
	-	0	1	Exercício de Ventilação Diário;		
105	0-6	-	-	Registro – Dia da semana do Exercício de Ventilação;	-	-
	-	0	0	Exercício no Domingo;	E / L	-
	-	1	1	Exercício na Segunda-feira;	E / L	-
	-	2	2	Exercício na Terça-feira;	E / L	-
	-	3	3	Exercício na Quarta-feira;	E / L	-
	-	4	4	Exercício na Quinta-feira;	E / L	-
	-	5	5	Exercício na Sexta-feira;	E / L	-
	-	6	6	Exercício no Sábado;	E / L	-
106	0-23	-	-	Hora inicial do Exercício de Ventilação;	E / L	1:1
107	0-59	-	-	Minuto inicial do Exercício de Ventilação;	E / L	1:1

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
108	0-23		-	Carregamento Percentual do Enrolamento 3;	E / L	1:1
109	0-59		-	Hora inicial do Exercício de Ventilação;	E / L	1:1
110	0-59		-	Minuto inicial do Exercício de Ventilação;	E / L	1:1
111	0-23		-	Hora final do Exercício de Ventilação;	E / L	1:1
112	0-9999		-	Minuto do Horímetro do Primeiro Grupo de Ventilação;	E / L	1:1
113	0-59		-	Minuto do Horímetro do Segundo Grupo de Ventilação;	E / L	1:1
114	0-23		-	Hora do Horímetro do Segundo Grupo de Ventilação;	E / L	1:1
115	0-999		-	Dia do Horímetro do Segundo Grupo de Ventilação;	E / L	1:1
116	0-59		-	Minuto do Horímetro do Terceiro Grupo de Ventilação;	E / L	1:1
117	0-23		-	Hora do Horímetro do Terceiro Grupo de Ventilação;	E / L	1:1
118	0-999		-	Dia do Horímetro do Terceiro Grupo de Ventilação;	E / L	1:1
119	0 - 2		-	Registrador – Classe Térmica de Isolação:	E / L	-
				Papel Kraft – Classe 55;		
				Papel Termo Estabilizado – Classe 65;		
				Papel Nomex – Classe 95;		
120	0 – 1000		-	Percentual de vida Enrolamento 1;	E / L	1:10
121	0 – 1000		-	Percentual de vida Enrolamento 2;	E / L	1:10
122	0 – 1000		-	Percentual de vida Enrolamento 3;	E / L	1:10
123	0 – 2000		-	Percentual de Acionamento do 1º Grupo de Ventilação do Sensor do Enr. 1;	E / L	1:10
124	0 – 2000		-	Percentual de Acionamento do 1º Grupo de Ventilação do Sensor do Enr. 2;	E / L	1:10
125	0 – 2000		-	Percentual de Acionamento do 1º Grupo de Ventilação do Sensor do Enr. 3;	E / L	1:10
126	0 – 2000		-	Percentual de Acionamento do 2º Grupo de Ventilação do Sensor do Enr. 1;	E / L	1:10
127	0 – 2000		-	Percentual de Acionamento do 2º Grupo de Ventilação do Sensor do Enr. 2;	E / L	1:10

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
128	0-2000		-	Percentual de Acionamento do 2º Grupo de Ventilação do Sensor do Enr. 3;	E / L	1:10
129	0-2000		-	Percentual de Acionamento do 3º Grupo de Ventilação do Sensor do Enr. 1;	E / L	1:10
130	0-2000		-	Percentual de Acionamento do 3º Grupo de Ventilação do Sensor do Enr. 2;	E / L	1:10
131	0-2000		-	Percentual de Acionamento do 3º Grupo de Ventilação do Sensor do Enr. 3;	E / L	1:10
132	0-2000		-	Percentual para desligamento por carregamento do enrolamento 1;	E / L	1:10
133	0-2000		-	Percentual para desligamento por carregamento do enrolamento 2;	E / L	1:10
134	0-2000		-	Percentual para desligamento por carregamento do enrolamento 3;	E / L	1:10
135	0 - 16		-	Registrador – Ventilação da apresentação linha 1:	-	
			-	Temperatura Sensor 1;	E / L	1:10
			-	Temperatura Sensor 2;	E / L	1:10
			-	Temperatura Enrolamento 1;	E / L	1:10
			-	Temperatura Enrolamento 2;	E / L	1:10
			-	Temperatura Enrolamento 3;	E / L	1:10
			-	Gradiente final Enrolamento 1;	E / L	1:10
			-	Gradiente final Enrolamento 2;	E / L	1:10
			-	Gradiente final Enrolamento 3;	E / L	1:10
			-	Carregamento Percentual Enrolamento 1;	E / L	1:10
			-	Carregamento Percentual Enrolamento 2;	E / L	1:10
			-	Carregamento Percentual Enrolamento 3;	E / L	1:10
			-	Corrente Secundário Enrolamento 1;	E / L	1:10
			-	Corrente Primário Enrolamento 1;	E / L	1:10
			-	Corrente Secundário Enrolamento 2;	E / L	1:10
			-	Corrente Primário Enrolamento 2;	E / L	1:10

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
135	0-16	-	15	Corrente Secundário Enrolamento 3;	E / L	1:10
		-	16	Corrente Primário Enrolamento 3;	E / L	1:10
136	0-16	-		Registador – Variáveis de apresentação linha 2:	-	
		-	0	Temperatura Sensor 1;	E / L	1:10
		-	1	Temperatura Sensor 2;	E / L	1:10
		-	2	Temperatura Enrolamento 1;	E / L	1:10
		-	3	Temperatura Enrolamento 2;	E / L	1:10
		-	4	Temperatura Enrolamento 3;	E / L	1:10
		-	5	Gradiente final Enrolamento 1;	E / L	1:10
		-	6	Gradiente final Enrolamento 2;	E / L	1:10
		-	7	Gradiente final Enrolamento 3;	E / L	1:10
		-	8	Carregamento Percentual Enrolamento 1;	E / L	1:10
		-	9	Carregamento Percentual Enrolamento 2;	E / L	1:10
		-	10	Carregamento Percentual Enrolamento 3;	E / L	1:10
		-	11	Corrente Secundário Enrolamento 1;	E / L	1:10
		-	12	Corrente Primário Enrolamento 1;	E / L	1:10
		-	13	Corrente Secundário Enrolamento 2;	E / L	1:10
		-	14	Corrente Primário Enrolamento 2;	E / L	1:10
		-	15	Corrente Secundário Enrolamento 3;	E / L	1:10
		-	16	Corrente Primário Enrolamento 3;	E / L	1:10

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
137	0-16	-	-	Registrador – Variáveis de Apresentação linha 3:	E / L	1:10
				Temperatura Sensor 1;	E / L	1:10
				Temperatura Sensor 2;	E / L	1:10
				Temperatura Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Temperatura Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Temperatura Enrolamento 3;	E / L	1:10
				Gradiente final Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Gradiente final Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Gradiente final Enrolamento 3;	E / L	1:10
				Carregamento Percentual Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Carregamento Percentual Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Carregamento Percentual Enrolamento 3;	E / L	1:10
				Corrente Secundário Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Corrente Primário Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Corrente Secundário Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Corrente Primário Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Corrente Secundário Enrolamento 3;	E / L	1:10
				Corrente Primário Enrolamento 3;	E / L	1:10

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
138	0-16	-	-	Registrador – Variáveis de Apresentação linha 4:	E / L	1:10
				Temperatura Sensor 1;	E / L	1:10
				Temperatura Sensor 2;	E / L	1:10
				Temperatura Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Temperatura Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Temperatura Enrolamento 3;	E / L	1:10
				Gradiente final Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Gradiente final Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Gradiente final Enrolamento 3;	E / L	1:10
				Carregamento Percentual Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Carregamento Percentual Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Carregamento Percentual Enrolamento 3;	E / L	1:10
				Corrente Secundário Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Corrente Primário Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Corrente Secundário Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Corrente Primário Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Corrente Secundário Enrolamento 3;	E / L	1:10
				Corrente Primário Enrolamento 3;	E / L	1:10

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
139	0-16	-	-	Registrador – Variáveis de Apresentação linha 5:	E / L	1:10
				Temperatura Sensor 1;	E / L	1:10
				Temperatura Sensor 2;	E / L	1:10
				Temperatura Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Temperatura Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Temperatura Enrolamento 3;	E / L	1:10
				Gradiente final Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Gradiente final Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Gradiente final Enrolamento 3;	E / L	1:10
				Carregamento Percentual Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Carregamento Percentual Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Carregamento Percentual Enrolamento 3;	E / L	1:10
				Corrente Secundário Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Corrente Primário Enrolamento 1;	E / L	1:10
				Corrente Secundário Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Corrente Primário Enrolamento 2;	E / L	1:10
				Corrente Secundário Enrolamento 3;	E / L	1:10
				Corrente Primário Enrolamento 3;	E / L	1:10

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
140	-1,00 a 1,00	-	-	Correção de Saída de Corrente 1;	E / L	-1000:1000
141	-1,00 a 1,00	-	-	Correção de Saída de Corrente 2;	E / L	-1000:10000
142	-1,00 a 1,00	-	-	Correção de Saída de Corrente 3;	E / L	-1000:1000
143	-1,00 a 1,00	-	-	Correção de Saída de Corrente 4;	E / L	-1000:1000
144	-1,00 a 1,00	-	-	Correção de Saída de Corrente 5;	E / L	-1000:1000
145	-1,00 a 1,00	-	-	Correção de Temperatura Sensor 1;	E / L	-1000:10
146	-1,00 a 1,00	-	-	Correção de Temperatura Sensor 1;	E / L	-1000:10
147	-1,00 a 1,00	-	-	Correção de Corrente TC 1;	E / L	-1000:10
148	-1,00 a 1,00	-	-	Correção de Corrente TC 2;	E / L	-1000:10
149	-1,00 a 1,00	-	-	Correção de Corrente TC 3;	E / L	-1000:10
-	0 – 1	-		Registrador – Modo de Apresentação:	-	
448		-	0	Display Branco escrito em Preto;	E / L	-
		-	1	Display Preto escrito em Branco;	E / L	-
151	0 – 255	-	-	Contraste do Display Oled;	E / L	1:1
-	0 – 1	-		Registrador – idioma de apresentação de Display Oled;	-	
464		-	0	Idioma – Português;	E / L	-
		-	1	Idioma – Inglês;	E / L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-	0 – 1	-		Registrador – Modo de Apresentação da Linha do Display Oled::	-	
464		-	0	Display fixo na grandeza escolhida;	E / L	-
		-	1	Display realiza varredura no conjunto de grandeza escolhida;	E / L	-
-	0 – 255	-		Registrador – 1º Conjunto de apresentação da Linha 1 do Display Oled:	-	
480		0	1	Habilita temperatura Sensor 1;	E / L	-
481		1	1	Habilita temperatura Sensor 2;	E / L	-
482		2	1	Não Usado;	E / L	-
483		3	1	Não Usado;	E / L	-
484		4	1	Habilita Temperatura Enrolamento 1;	E / L	-
485		5	1	Habilita Temperatura Enrolamento 2;	E / L	-
486		6	1	Habilita Temperatura Enrolamento 3;	E / L	-
487		7	1	Habilita Gradiente do Enrolamento 1;	E / L	-
-		-		Registrador – 2º Conjunto de apresentação da Linha 1 do Display Oled:	-	
496	0 – 255	0	1	Habilita Gradiente do Enrolamento 1;	E / L	-
497		1	1	Habilita Gradiente do Enrolamento 2;	E / L	-
498		2	1	Habilita Carregamento do Enrolamento 1;	E / L	-
499		3	1	Habilita Carregamento do Enrolamento 2;	E / L	-
500		4	1	Habilita Carregamento do Enrolamento 3;	E / L	-
501		5	1	Habilita Corrente Secundário do Enrolamento 1;	E / L	-
502		6	1	Habilita Corrente Secundário do Enrolamento 2;	E / L	-
503		7	1	Habilita Corrente Secundário do Enrolamento 3;	E / L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-	0 – 7	-		Registrador – Modo de Apresentação da Linha do Display Oled:	-	
512		0	1	Habilita Corrente Primário do Enrolamento 1;	E / L	-
513		1	1	Habilita Corrente Primário do Enrolamento 2;	E / L	-
514		2	1	Habilita Corrente Primário do Enrolamento 3;	E / L	-
157	0 – 4	-		Registrador – Função do Sensor 1;	-	
		-	0	Sensor 1 desligado;	E / L	-
		-	1	Sensor 1 realizando Temperatura Ambiente;	E / L	-
		-	2	Sensor 1 realizando Temperatura do Topo do Óleo;	E / L	-
		-	3	Sensor 1 realizando Temperatura Inferior do Óleo;	E / L	-
		-	4	Sensor 1 realizando Temperatura Comutado;	E / L	-
158	0 – 4	-		Registrador – Função do Sensor 1;	-	
		-	0	Sensor 2 desligado;	E / L	-
		-	1	Sensor 2 realizando Temperatura Ambiente;	E / L	-
		-	2	Sensor 2 realizando Temperatura do Topo do Óleo;	E / L	-
		-	3	Sensor 2 realizando Temperatura Inferior do Óleo;	E / L	-
		-	4	Sensor 2 realizando Temperatura Comutado;	E / L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-	-	0	-	Registrador – Modo de Apresentação da Linha do Display Oled:	E / L	-
528			0	Lógica Normal – 1º Grupo de Ventilação;	E / L	-
			1	Lógica Inversa – 1º Grupo de Ventilação;	E / L	-
529		1	0	Lógica Normal – 2º Grupo de Ventilação;	E / L	-
			1	Lógica Inversa – 2º Grupo de Ventilação;	E / L	-
530		2	0	Lógica Normal – Alarme do Óleo;	E / L	-
			1	Lógica Inversa – Alarme do Óleo;	E / L	-
531		3	0	Lógica Normal – Desligamento do Óleo;	E / L	-
			1	Lógica Inversa – Desligamento do Óleo;	E / L	-
532		4	0	Lógica Normal – Alarme Enrolamento 1;	E / L	-
			1	Lógica Inversa – Alarme Enrolamento 1;	E / L	-
533		5	0	Lógica Normal – Desligamento do Enrolamento 1;	E / L	-
			1	Lógica Inversa – Desligamento do Enrolamento 1;	E / L	-
534		6	0	Lógica Normal – Alarme Enrolamento 2;	E / L	-
			1	Lógica Inversa – Alarme Enrolamento 2;	E / L	-
535		7	0	Lógica Normal – Desligamento Enrolamento 2;	E / L	-
			1	Lógica Inversa – Desligamento Enrolamento 2;	E / L	-
536		8	0	Lógica Normal – Alarme Enrolamento 3;	E / L	-
			1	Lógica Inversa – Alarme Enrolamento 3;	E / L	-
537		9	0	Lógica Normal – Desligamento Enrolamento 3;	E / L	-
			1	Lógica Inversa – Desligamento Enrolamento 3;	E / L	-
538		10	0	Lógica Normal – Relé de Falha;	E / L	-
			1	Lógica Inversa – Relé de Falha;	E / L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
539	-	11	0	Lógica Normal – Relé Auxiliar;	E / L	-
			1	Lógica Inversa – Relé Auxiliar;	E / L	-
540	-	12	0	Lógica Normal – 3º Grupo de Ventilação;	E / L	-
			1	Lógica Inversa – 3º Grupo de Ventilação;	E / L	-
160	0 – 50000	-	-	Horas para Manutenção do Grupo 1;	E / L	1:1
161	0 – 50000	-	-	Horas para Manutenção do Grupo 2;	E / L	1:1
162	0 – 50000	-	-	Horas para Manutenção do Grupo 3;	E / L	1:1
163	0.2 a 10.0	-	-	Variação de Temperatura para gravação SD Card (°C)	E / L	1:10
164	0.1 a 1.0	-	-	Variação de Corrente para gravação SD Card (A)	E / L	1:10
165	-50.0 a 250.0	-	-	Temperatura mínima da saída de corrente do Sensor 1;	E / L	-1000:10
166	-50.0 a 250.0	-	-	Temperatura mínima da saída de corrente do Sensor 2;	E / L	-1000:10
167	-50.0 a 250.0	-	-	Temperatura mínima da saída de corrente do Enrolamento 1;	E / L	-1000:10
168	-50.0 a 250.0	-	-	Temperatura mínima da saída de corrente do Enrolamento 2;	E / L	-1000:10
169	-50.0 a 250.0	-	-	Temperatura mínima da saída de corrente do Enrolamento 3;	E / L	-1000:10
170	0 – 9.990	-	-	Corrente mínima do primário do Enrolamento 1;	E / L	1000:10
171	0 – 9.990	-	-	Corrente mínima do primário do Enrolamento 2;	E / L	1000:10
172	0 – 9.990	-	-	Corrente mínima do primário do Enrolamento 3;	E / L	1000:10
173	0 – 9.990	-	-	Corrente mínima do secundário do Enrolamento 1;	E / L	1000:10
174	0 – 9.990	-	-	Corrente mínima do secundário do Enrolamento 2;	E / L	1000:10
175	0 – 9.990	-	-	Corrente mínima do secundário do Enrolamento 3;	E / L	1000:10
176	0 – 9.990	-	-	Carregamento mínima do Enrolamento 1;	E / L	1000:10
177	0 – 300.0	-	-	Carregamento mínima do Enrolamento 2;	E / L	1000:10
178	0 – 300.0	-	-	Carregamento mínima do Enrolamento 3;	E / L	1000:10

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
179	-50.0 – 250.0		-	Diferencial de Temperatura mínimo;	E / L	-1000:10
181	-50.0 – 250.0		-	Temperatura máxima da saída de corrente do Sensor 1;	E / L	-1000:10
182	-50.0 – 250.0		-	Temperatura máxima da saída de corrente do Sensor 2;	E / L	-1000:10
183	-50.0 – 250.0		-	Temperatura máxima da saída de corrente do Enrolamento 1;	E / L	1000:10
184	-50.0 – 250.0		-	Temperatura máxima da saída de corrente do Enrolamento 2;	E / L	1000:10
185	-50.0 – 250.0		-	Temperatura máxima da saída de corrente do Enrolamento 3;	E / L	1000:10
186	-50.0 – 250.0		-	Corrente máxima do primário do Enrolamento 1;	E / L	1:1000
187	-50.0 – 250.0		-	Corrente máxima do primário do Enrolamento 2;	E / L	1:1000
188	0 – 9.990		-	Corrente máxima do primário do Enrolamento 3;	E / L	1:1000
189	0 – 9.990		-	Corrente máxima do secundário do Enrolamento 1;	E / L	1:1000
190	0 – 9.990		-	Corrente máxima do secundário do Enrolamento 2;	E / L	1:1000
191	0 – 9.990		-	Corrente máxima do secundário do Enrolamento 3;	E / L	1:1000
192	0 – 9.990		-	Carregamento máxima do Enrolamento 1;	E / L	1:10
193	0 – 9.990		-	Carregamento máxima do Enrolamento 2;	E / L	1:10
194	0 – 9.990		-	Carregamento máxima do Enrolamento 3;	E / L	1:10
195	-50.0 a 250.0		-	Diferencial de Temperatura Mínimo;	E / L	-1000:10

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala	
-	-	-	-	Registro – Status de Acionamento Relé Auxiliar;	-		
0			0	Acionado pelo Sensor 1;	L	-	
1			1	Acionado pelo Sensor 2;	L	-	
2			2	Acionado pelo Enrolamento 1;	L	-	
3			3	Acionado pelo Enrolamento 2;	L	-	
4			4	Acionado pelo Enrolamento 3;	L	-	
5			5	Acionado pelo Diferencial de Temperatura;	L	-	
6			6	Acionado pela manutenção do Grupo 1;	L	-	
7			7	Acionado pela manutenção do Grupo 2;	L	-	
-			Registro – Situação do Ventilador/Bomba do Grupo 1;	-			
16	-	0	0	Ventilador/Bomba do Óleo Desacionado (Sensor 1);	L	-	
			1	Ventilador/Bomba do Óleo Acionado (Sensor 1);	L	-	
17		1	0	Ventilador/Bomba do Óleo Desacionado (Sensor 2);	L	-	
			1	Ventilador/Bomba do Óleo Desacionado (Sensor 2);	L	-	
18		2	0	Ventilador/Bomba do Enrolamento 1 Desacionado;	L	-	
			1	Ventilador/Bomba do Enrolamento 1 Acionado;	L	-	
19		3	0	Ventilador/Bomba do Enrolamento 2 Desacionado;	L	-	
			1	Ventilador/Bomba do Enrolamento 2 Acionado;	L	-	
20		4	0	Ventilador/Bomba do Enrolamento 3 Desacionado;	L	-	
			1	Ventilador/Bomba do Enrolamento 3 Acionado;	L	-	
21		5	0	Ventilador/Bomba manual exercício Desacionado;	L	-	
			1	Ventilador/Bomba manual exercício Acionado;	L	-	

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala	
22	-	6	0	Ventilador/Bomba automático exercício Desacionado;	L	-	
			1	Ventilador/Bomba automático exercício Acionado;	L	-	
-	-	-		Registro – Situação do Ventilador/Bomba do Grupo 2;	-		
32		0	0	Ventilador/Bomba do Óleo Desacionado (Sensor 1);	L	-	
			1	Ventilador/Bomba do Óleo Acionado (Sensor 1);	L	-	
33		1	0	Ventilador/Bomba do Óleo Desacionado (Sensor 2);	L	-	
			1	Ventilador/Bomba do Óleo Desacionado (Sensor 2);	L	-	
34		2	0	Ventilador/Bomba do Enrolamento 1 Desacionado;	L	-	
			1	Ventilador/Bomba do Enrolamento 1 Acionado;	L	-	
35		3	0	Ventilador/Bomba do Enrolamento 2 Desacionado;	L	-	
			1	Ventilador/Bomba do Enrolamento 2 Acionado;	L	-	
36		4	0	Ventilador/Bomba do Enrolamento 3 Desacionado;	L	-	
			1	Ventilador/Bomba do Enrolamento 3 Acionado;	L	-	
37		5	0	Ventilador/Bomba exercício Desacionado;	L	-	
			1	Ventilador/Bomba exercício Acionado;	L	-	
38		6	0	Ventilador/Bomba automático exercício Desacionado;	L	-	
			1	Ventilador/Bomba automático exercício Acionado;	L	-	

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-	-	0	-	Registro – Situação do Ventilador/Bomba do Grupo 3;	-	-
48			0	Ventilador/Bomba do Óleo Desacionado (Sensor 1);	L	-
			1	Ventilador/Bomba do Óleo Acionado (Sensor 1);	L	-
49		1	0	Ventilador/Bomba do Óleo Desacionado (Sensor 2);	L	-
			1	Ventilador/Bomba do Óleo Desacionado (Sensor 2);	L	-
50		2	0	Ventilador/Bomba do Enrolamento 1 Desacionado;	L	-
			1	Ventilador/Bomba do Enrolamento 1 Acionado;	L	-
51		3	0	Ventilador/Bomba do Enrolamento 2 Desacionado;	L	-
			1	Ventilador/Bomba do Enrolamento 2 Acionado;	L	-
52		4	0	Ventilador/Bomba do Enrolamento 3 Desacionado;	L	-
			1	Ventilador/Bomba do Enrolamento 3 Acionado;	L	-
53		5	0	Ventilador/Bomba exercício Desacionado;	L	-
			1	Ventilador/Bomba exercício Acionado;	L	-
54		6	0	Ventilador/Bomba automático exercício Desacionado;	L	-
			1	Ventilador/Bomba automático exercício Acionado;	L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-	-	-		Registro – Situação de Falha dos Sensores:	-	
64		0	1	Falha do Sistema do Sensor 1;	L	-
65		1	1	Falha do Sistema do Sensor do Óleo;	L	-
66		2	1	Falha do Sistema do Sensor do Enrolamento 1;	L	-
67		3	1	Falha do Sistema do Sensor do Enrolamento 2;	L	-
68		4	1	Falha do Sistema do Sensor do Enrolamento 3;	L	-
-	-	-		Registro – Situação de dos Alarmes:	-	
80		0	0	Alarme do Óleo Desacionado (Sensor 1);	L	-
			1	Alarme do Óleo Acionado (Sensor 1);	L	-
81		1	0	Alarme do Óleo Desacionado (Sensor 2);	L	-
			1	Alarme do Óleo Acionado (Sensor 2);	L	-
82		2	0	Alarme do Enrolamento 1 Desacionado;	L	-
			1	Alarme do Enrolamento 1 Acionado;	L	-
83		3	0	Alarme do Enrolamento 2 Desacionado;	L	-
			1	Alarme do Enrolamento 2 Acionado;	L	-
84		4	0	Alarme do Enrolamento 3 Desacionado;	L	-
			1	Alarme do Enrolamento 3 Acionado;	L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-	-	-	-	Registro – Situação de Contagem de Desligamento:	-	
96			0	Contagem de Desligamento do Óleo Desacionado (Sensor 1);	L	-
			1	Contagem de Desligamento do Óleo Acionado (Sensor 1);	L	-
97		1	0	Contagem de Desligamento do Óleo Desacionado (Sensor 2);	L	-
			1	Contagem de Desligamento do Óleo Acionado (Sensor 2);	L	-
98		2	0	Contagem de Desligamento do Enrolamento 1 Desacionamento;	L	-
			1	Contagem de Desligamento do Enrolamento 1 Acionamento;	L	-
99		3	0	Contagem de Desligamento do Enrolamento 2 Desacionamento;	L	-
			1	Contagem de Desligamento do Enrolamento 2 Acionamento;	L	-
100		4	0	Contagem de Desligamento do Enrolamento 3 Desacionamento;	L	-
			1	Contagem de Desligamento do Enrolamento 3 Acionamento;	L	-
101		5	0	Contagem de Relé Auxiliar 1 Desacionado;	L	-
			1	Contagem de Relé Auxiliar 1 Acionado;	L	-
102		6	0	Contagem de Relé Auxiliar 2 Desacionado;	L	-
			1	Contagem de Relé Auxiliar 2 Acionado;	L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-	-	0	-	Registro – Situação de Contagem de Desligamento:	-	-
112			0	Contagem de Desligamento do Óleo Desacionado (Sensor 1);	L	-
			1	Contagem de Desligamento do Óleo Acionado (Sensor 1);	L	-
113		1	0	Contagem de Desligamento do Óleo Desacionado (Sensor 2);	L	-
			1	Contagem de Desligamento do Óleo Acionado (Sensor 2);	L	-
114		2	0	Contagem de Desligamento do Enrolamento 1 Desacionamento;	L	-
			1	Contagem de Desligamento do Enrolamento 1 Acionamento;	L	-
115		3	0	Contagem de Desligamento do Enrolamento 2 Desacionamento;	L	-
			1	Contagem de Desligamento do Enrolamento 2 Acionamento;	L	-
116		4	0	Contagem de Desligamento do Enrolamento 3 Desacionamento;	L	-
			1	Contagem de Desligamento do Enrolamento 3 Acionamento;	L	-
117		5	0	Contagem de Relé Auxiliar 1 Desacionado;	L	-
			1	Contagem de Relé Auxiliar 1 Acionado;	L	-
118		6	0	Contagem de Relé Auxiliar 2 Desacionado;	L	-
			1	Contagem de Relé Auxiliar 2 Acionado;	L	-
-	-	2	-	Registro – Acionamento do 1º Grupo Ventilação – Carregamento:	-	-
130			0	Ventilação do Enrolamento 1 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 1 Acionado;	L	-
131		3	0	Ventilação do Enrolamento 2 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 2 Acionado;	L	-
132		4	0	Ventilação do Enrolamento 3 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 3 Acionado;	L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-	-	0	-	Registro – Acionamento do 1º Grupo de Ventilação - Temperatura:	-	-
144			0	Ventilação do Sensor 1 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Sensor 1 Acionado;	L	-
145		1	0	Ventilação do Sensor 2 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Sensor 2 Acionado;	L	-
146		2	0	Ventilação do Enrolamento 1 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 1 Acionamento;	L	-
147		3	0	Ventilação do Enrolamento 2 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 2 Acionamento;	L	-
148		4	0	Ventilação do Enrolamento 3 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 3 Acionamento;	L	-
-	-	2	-	Registro – Acionamento do 2º Grupo Ventilação – Carregamento:	-	-
162			0	Ventilação do Enrolamento 1 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 1 Acionado;	L	-
163		3	0	Ventilação do Enrolamento 2 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 2 Acionado;	L	-
164		4	0	Ventilação do Enrolamento 3 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 3 Acionado;	L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-	-	0	-	Registro – Acionamento do 2º Grupo de Ventilação - Temperatura:	-	-
176			0	Ventilação do Sensor 1 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Sensor 1 Acionado;	L	-
177		1	0	Ventilação do Sensor 2 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Sensor 2 Acionado;	L	-
178		2	0	Ventilação do Enrolamento 1 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 1 Acionamento;	L	-
179		3	0	Ventilação do Enrolamento 2 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 2 Acionamento;	L	-
180		4	0	Ventilação do Enrolamento 3 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 3 Acionamento;	L	-
-	-	2	-	Registro – Acionamento do 3º Grupo Ventilação – Carregamento:	-	-
194			0	Ventilação do Enrolamento 1 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 1 Acionado;	L	-
195		3	0	Ventilação do Enrolamento 2 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 2 Acionado;	L	-
196		4	0	Ventilação do Enrolamento 3 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 3 Acionado;	L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-	-	0	-	Registro – Acionamento do 3º Grupo de Ventilação - Temperatura:	-	-
208			0	Ventilação do Sensor 1 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Sensor 1 Acionado;	L	-
209		1	0	Ventilação do Sensor 2 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Sensor 2 Acionado;	L	-
210		2	0	Ventilação do Enrolamento 1 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 1 Acionamento;	L	-
211		3	0	Ventilação do Enrolamento 2 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 2 Acionamento;	L	-
212		4	0	Ventilação do Enrolamento 3 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 3 Acionamento;	L	-
-	-	0	-	Registro – Desligamento por Temperatura:	-	-
224			0	Sensor 1 Desacionado;	L	-
			1	Sensor 1 Acionado;	L	-
225		1	0	Sensor 2 Acionado;	L	-
			1	Sensor 2 Desacionado;	L	-
226		2	0	Enrolamento 1 Desacionado;	L	-
			1	Enrolamento 1 Acionado;	L	-
227		3	0	Enrolamento 2 Desacionado;	L	-
			1	Enrolamento 2 Acionado;	L	-
228		4	0	Enrolamento 3 Desacionado;	L	-
			1	Enrolamento 3 Acionado;	L	-

COMUNICAÇÃO SERIAL MASTERTEMP

Endereço DNP3	Faixa de Leitura	Bits Index	Estado	Descrição Point Name	Escrita Leitura	Escala
-			-	Registro – Desligamento por Carregamento:	-	
242			0	Ventilação do Enrolamento 1 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 1 Acionado;	L	-
243			0	Ventilação do Enrolamento 2 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 2 Acionado;	L	-
244			0	Ventilação do Enrolamento 3 Desacionado;	L	-
			1	Ventilação do Enrolamento 3 Acionado;	L	-



Mapa de Registradores – DNP3
Monitor de Temperatura de Transformadores – MASTERTEMP
ANSI – 49I/49