

**Slot X (onde X pode ser 1,2,3,4,5,6,7 ou 8)**  
**Slot de I/O definido como 2 - 8 Entradas de tensao e corrente isolada configuravel 0..24Vcc e 0..20mA - "Vide código do Produto"**

| Endereço Modbus | Faixa de Leitura | Bits Index | Estado | Descrição  | Escrita Leitura | Escala |
|-----------------|------------------|------------|--------|--|-----------------|--------|
| x00             | 0 - 2            | -          |        | Regitro: Habilita / Desabilita Leitura Analogica - In 1: | -               |        |
|                 |                  | -          | 0      | Leitura de Tensão e Corrente Desabilitada                | E/L             | -      |
|                 |                  | -          | 1      | Habilita leitura de Corrente                             | E/L             | -      |
|                 |                  | -          | 2      | Habilita Leitura de Tensão                               | E/L             | -      |
| x01             | 0 - 2            | -          |        | Regitro: Habilita / Desabilita Leitura Analogica - In 2: | E/L             | -      |
| x02             | 0 - 2            | -          |        | Regitro: Habilita / Desabilita Leitura Analogica - In 3: | E/L             | -      |
| x03             | 0 - 2            | -          |        | Regitro: Habilita / Desabilita Leitura Analogica - In 4: | E/L             | -      |
| x04             | 0 - 2            | -          |        | Regitro: Habilita / Desabilita Leitura Analogica - In 5: | E/L             | -      |
| x05             | 0 - 2            | -          |        | Regitro: Habilita / Desabilita Leitura Analogica - In 6: | E/L             | -      |
| x06             | 0 - 2            | -          |        | Regitro: Habilita / Desabilita Leitura Analogica - In 7: | E/L             | -      |
| x07             | 0 - 2            | -          |        | Regitro: Habilita / Desabilita Leitura Analogica - In 8: | E/L             | -      |
| x10             |                  | -          | -      | Grandeza lida no Slot 1                                  | L               | -      |
| x11             |                  | -          | -      | Grandeza lida no Slot 2                                  | L               | -      |
| x12             |                  | -          | -      | Grandeza lida no Slot 3                                  | L               | -      |
| x13             |                  | -          | -      | Grandeza lida no Slot 4                                  | L               | -      |
| x14             |                  | -          | -      | Grandeza lida no Slot 5                                  | L               | -      |
| x15             |                  | -          | -      | Grandeza lida no Slot 6                                  | L               | -      |
| x16             |                  | -          | -      | Grandeza lida no Slot 7                                  | L               | -      |
| x17             |                  | -          | -      | Grandeza lida no Slot 8                                  | L               | -      |